

Link do produktu: <https://sklep.vega-tronik.eu/multimetr-universalny-cyfrowy-dvm841-wartosci-do-1999-p-12763.html>

Multimetr Uniwersalny Cyfrowy DVM841 - Wartości Do 1999

Cena	250,00 zł
------	------------------

Dostępność	Dostępny
------------	-----------------

Numer katalogowy	DVM841
------------------	---------------

Producent	Velleman
-----------	-----------------

Opis produktu

Multimetr Uniwersalny Cyfrowy DVM841 - WARTOŚCI DO 1999

Cechy:

KAT. II 500V / KAT. III 300V
automatyczne wskazanie biegunowości
automatyczne zerowanie
pomiar napięcia: 500 VAC i 500 VDC (maks.)
pomiar prądu: DC 10 A (maks.)
pomiar rezystancji: 2 MΩ
za pomocą oddzielnych przewodów pomiarowych (w zestawie): TLM71: ZESTAW PRZEWODÓW TESTOWYCH Z PCV - KAT. III 600 V - 10 A - 18 AWG - DŁUGOŚĆ 70 cm
stopień zanieczyszczenia II

Specyfikacja:

napięcie prądu stałego DC: 0-200 mV / 2000 mV / 20 V / 200 V / 500 V
podstawowa dokładność: $\pm (1,0 \% \text{ w.m.} + 2 \text{ cyfry})$, $\pm (1,2 \% \text{ w.m.} + 2 \text{ cyfry})$ - zakres 500 V
impedancja wejściowa: 1 MΩ
zabezpieczenie przeciążeniowe: 500 V DC lub AC rms
napięcie prądu zmiennego: 0-200 V / 500 V
podstawowa dokładność: $\pm (1,5 \% \text{ w.m.} + 3 \text{ cyfry})$
impedancja wejściowa: 450 kΩ
zakres częstotliwości: 40-500 Hz
maksymalne parametry wejściowe: 500V DC lub AC (wartość skuteczna)
prąd stały DC: 200 μA / 2000 μA / 20 mA / 200 mA / 10 A
podstawowa dokładność: $\pm (1,5 \% \text{ w.m.} + 2 \text{ cyfry})$, $\pm (2,0 \% \text{ w.m.} + 2 \text{ cyfry})$ zakres 200 mA; $\pm (2,0 \% \text{ w.m.} + 3 \text{ cyfry})$ zakres 10 A
zabezpieczenie przeciążeniowe: bezpiecznik 0.5 A / 500 V w zakresie mA; bezpiecznik 10 A / 500 V w zakresie 10 A
rezystancja: 0-200 Ω / 2000 Ω / 20k Ω / 200 kΩ / 2000 kΩ
podstawowa dokładność: $\pm (1,0 \% \text{ w.m.} + 3 \text{ cyfry})$; $\pm (1,0 \% \text{ w.m.} \pm 5 \text{ cyfr})$ - zakres 200 Ω, $\pm (1,5 \% \text{ w.m.} \pm 3 \text{ cyfry})$ - zakres 2 kΩ
zabezpieczenie przeciążeniowe: bezpiecznik 0,5 A / 500 V
test baterii: 1,5 V / 9 V
podstawowa dokładność: $\pm (5,0 \% \text{ w.m.} + 5 \text{ cyfr})$
zabezpieczenie przeciążeniowe: bezpiecznik 0,5 A / 500 V
pomiar ciągłości z sygnalizacją dźwiękową: jeśli rezystancja jest niższa niż 50 Ω, wbudowany brzęczyk emituje sygnał dźwiękowy
napięcie testowe: $\pm 1,8 \text{ V}$
pomiar parametrów diody: test napięcia przewodzenia diody
napięcie testowe: $\pm 1,8 \text{ V}$
przekroczenie zakresu: tak
brzęczyk ciągłości: brak
testowanie diod: tak
wskaźnik niskiego poziomu baterii: tak
maksymalna wyświetlana wartość: 3 ½
wyświetlacz LCD:
rozmiar: 47 x 15 mm
cyfry: maks. 1999
tryb przełączania zakresów: ręczny
zapamiętywanie danych: tak
podświetlenie: tak
wymiary: 74 x 30 x 125 mm
waga (z baterią): 100 g
zasilanie: 1 x CR2032: LITHIUM 3.0V-230mAh 6032.801.401 (1 pc/bl) (w zestawie)
automatyczne wyłączenie: brak

warunki użytkowania:

temperatura: 0 °C do 40 °C (32 do 104 °F)

wilgotność: < 80% RH

warunki przechowywania:

temperatura: -20°C - 60°C (-4°F - 140°F)

wilgotność: < 90% RH

bezpiecznik:

F0,5 A / 500 V 5 x 20 mm

F10A / 500 V 5 x 20 mm

sonda pomiarowa : CAT II 1000 V / CAT III 600 V, 10 A, L = 75 cm