

Link do produktu: <https://sklep.vega-tronik.eu/miernik-universalny-dvm-831-p-5026.html>

Miernik Uniwersalny DVM 831

Cena	150,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	DVM 831
Producent	Velleman

Opis produktu

Miernik Uniwersalny DVM 831

**DVM831**

Opis:

- Funkcja automatycznej polaryzacji
- Wskaźnik niskiego poziomu naładowania baterii
- Test tranzystorów i diod
- Pomiar napięcia: 500V AC i 500V DC max.
- Pomiary prądu: max. 10A
- Pomiar rezystancji : max. 2 Mohm
- opakowanie: blister
- CAT. II 500V
- Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa

Dane techniczne :

- Napięcie DC: 200m/2000m/20/200/500V
- Dokładność: $\pm 0,5\%$ ww ± 2 cyfry do 0.2V zakres / $\pm 0,8\%$ ww ± 2 cyfry do 2V ~ 200 V / $\pm 1,0\%$ ww ± 2 - - cyfry do 500V
- Napięcie wejściowe maksymalne: 500V
- Napięcia AC *: 200/500V
- Dokładność: $\pm 1,5\%$ ww ± 10 cyfr
- Zakres częstotliwości: 45-450Hz
- Wejście maksymalne: 500V
- Prąd DC: 2000μ/20m/200m/10A
- Dokładność: $\pm 1,2\%$ ww ± 2 cyfry 2000μ ~ 20mA zakresu / $\pm 1,5\%$ ww ± 2 cyfry do 200mA zakresu / $\pm 2,5\%$ ww ± 2 cyfry dla zakresu 10A
- Zabezpieczenie: bezpiecznik + 500mA/250V skasowany bezpiecznik 10A/250V
- Rezystancja : 200/2000/20k/200k/2000k
- Dokładność: $\pm 0,8\%$ ww ± 2 cyfry dla zakresu 200 ~ 200K / $\pm 1,2\%$ ww ± 2 cyfry do 2000K zakresu

- Zabezpieczenie przed przeciążeniem: max 220Vrms. przez 15 sekund
- Przekroczenie zakresu: tak "1"
- Test ciągłości obwodu *: tak
- Test tranzystorów *: tak
- Test diody *: tak
- Wskaźnik niskiego poziomu naładowania baterii: tak
- Maksymalna wyświetlenia: 1999
- W zakresie trybu: ręczny
- Podtrzymanie wyników w pamięci: nie
- Podświetlenie: nie
- Wymiary: 126 x 70 x 27mm
- Waga (z baterią): $\pm$ 120g
- Zasilanie: 2x AAA (LR03C, w zestawie).
- Opakowanie: blister
- Akcesoria: Instrukcja obsługi / przewody pomiarowe / baterie